

GC-SMART20000

Stampante a radiofrequenza per trasponder e RFID



Questa stampante, utilizzando la tecnologia a radiofrequenza, permette di leggere e memorizzare dati nei chip interni (transponder) delle etichette/tag RFID (ISO 15693 – 13,56 MHz) e contemporaneamente stampare con metodo a trasferimento termico testi, codici a barre e simboli grafici.

Metodo di stampa: trasferimento termico e diretto

Risoluzione: 8 dots/mm (200 dpi)

Larghezza max. etichette: 110 mm

Area di stampa: 102 x 1200 mm

Velocità: 150 mm/sec

Modalità di stampa: in spellicolamento, in striscia, in riavvolgimento



Caratteristiche

- Memoria: 8,5 MB flash, 16 Mb RAM
- Codici a barre: EAN8, EAN13, 2/5, 2/5 I, 3/9, 2/7, DUN-14/16, UPC-A, UPC-B, UPC-E, CODE128, EAN128, Code 32, PZN, Code 93, PDF 417, Datamatrix, GS1 Databar, QRCode
- Font di caratteri: 5 matrice fissa e 6 proporzionali, 112 font aggiuntivi scaricabili
- Espansione caratteri: 9 x 9
- Rotazioni: caratteri alfanumerici e barcode stampabili nelle quattro direzioni ortogonali
- Grafica e logotipi: bit image mode
- Layout: 26 programmabili in FLASH, 100 campi ciascuno
- Numeratori: 4 numeratori/contatori alfanumerici, 16 digit, testi e barcode
- Orologio/datario: interno con calcolo automatico delle date di stagionatura e scadenza
- Supporti di stampa: etichette, cartellini e carta continua
- Dimensioni rotoli: diametro esterno: fino 150 mm, dia. int. 40 mm
- Nastro termico: 220 m – diametro interno: 25.4 mm
- Porte: porta seriale RS232/422/485, XON/XOFF, DTR baud rate fino a 57600 – USB
- Dimensioni: 200 mm (A) – 235 mm (L) – 440 mm (P)
- Peso: 18 kg
- Alimentazione: voltaggio: 220/240 Vac; 50-60 Hz su richiesta: 110 Vac
- Dati ambientali: temperatura di esercizio: 0°/40° C
umidità: 10% – 95% non condensante
- Opzioni: sensore a riflessione
interfaccia RS485
fotosensore prelievo etichetta
taglierina
segnali di interfacciamento per Pick & Place
magazzino esterno: diametro 220 mm
Etik, editore di etichette wysiwyg in ambiente Windows
- Firmware: aggiornabile via porta di comunicazione con PC